

サンシティ越谷市民ホール(大ホール) 照明回路図

搬入口

特電 2
テレビ中継電源 分岐
3φ4W MCCB
4P100AF/100ATX1

特電 1
テレビ中継電源 分岐
3φ4W MCCB
4P225AF/200ATX1
4P100AF/100ATX2

FC下
(60A)
(直調) 26
25
24
23
22

21
20
19

(直調) 18
17
16
15

14
13
12

(直調) 11
10
9
8

7
6
5

(直調) 4
3
2
1

TW下・4C・C20型×2口

4 3 2 1

FC前
8 7 6 5

LH下
4 3 2 1

FC奥
8 7 6 5

LH中
4 3 2 1

FC奥
4 3 2 1

LH上
4 3 2 1

LH・移動式・9台 500W・72灯・4色・

UH・電動昇降・文字共吊り 500W・72灯・4色・

4.SL・16C・C20型32口サスパッチ・電動昇降 平行直電源あり (各20Aまで)

3.SL・16C・C20型32口サスパッチ・電動昇降 平行直電源あり (各20Aまで)

3BL・8Cコンセント切替・C20型×2口 200W・108灯・4インチ・手動昇降・吊りパイプ付・文字共吊り

2.SL・16C・C20型32口サスパッチ・電動昇降 平行直電源あり (各20Aまで)

2BL・8Cコンセント切替・C20型×2口 200W・108灯・4インチ・手動昇降・吊りパイプ付き・文字共吊り

1.SL・16C・C20型32口サスパッチ・電動昇降 平行直電源あり (各20Aまで)

1BL・8Cコンセント切替・C20型×2口 200W・108灯・4インチ・電動全昇降・吊りパイプ付

P.BL・8Cコンセント切替・C20型×2口 200W・108灯・4インチ・手動ウインチ昇降

Foot・収納引出・60W・84灯・4回路

P.SL・8C・C20型×2口・電動昇降

プロセニアム 間口 18,000mm

OC-3
1

OC-2
1

OC-1
1

1客C後
(直) 1
2客C
(直) 1

1客C上
(直) 1

CL・16C・C20型×2口・1.5KW×32台 (CP・1C・C20型×2口・1.5KW×1台)

3FR下・6C・C20型×2口 1KW×12台

4FR下・4C・C20型×2口 1KW×8台

5FR下
L2
C20型×3口
PARVN×2台

3KWクセノン
PIN×4台

5FR上
L2
C20型×3口
PARVN×2台

3FR上・6C・C20型×2口 1KW×12台

4FR上・4C・C20型×2口 1KW×8台

FC上
(60A)
(直調) 26
25
24
23
22

21
20
19

(直調) 18
17
16
15

14
13
12

(直調) 11
10
9
8

7
6
5

(直調) 4
3
2
1

TW上・4C・C20型×2口

1 2 3 4

FC前
4 3 2 1

花F上・2C・C20型

調光接続切替回路

P.B.L 上下1, 2, 3, 4 中1, 2, 3, 4
1.B.L 上下1, 2, 3, 4 中1, 2, 3, 4
2.B.L 上下1, 2, 3, 4 中1, 2, 3, 4
3.B.L 上下1, 2, 3, 4 中1, 2, 3, 4
FC上 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25
FC下 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25
FC前 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
FOOT 1, 2, 3, 4
花F下 2
O C 1, 2, 3

負荷接続切替回路(増設)

1.S.L 13, 14, 15, 16
2.S.L 13, 14, 15, 16
3.S.L 13, 14, 15, 16
4.S.L 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
TW上 3, 4
TW下 3, 4
3FR上 5, 6
3FR下 5, 6
C L 13, 14, 15, 16

網元

照明室

ピアノ庫

音響室

下・上手合計50A
→上手へ